





# Caractéristiques Projecteur LED Noir 120W 12000lm 46x98D - 830 | IP66 - Asymétrique

Voir le produit

## Informations Générales

| | |
|---|---|
| EAN | 8719157916127 |
| Nom du fabricant | Noxion LED Floodlight Beam 120w 3000K Asymmetrical |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 120 |
| Substitut (Watt) | 400 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000K - Blanc Chaud |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 12000 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 46x98 |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Référence Article | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

| | |
|---|---|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Distribution Lumineuse | Asymétrique |
| Indice de Protection | IP66 |
| Protection Impacts | IK08 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50 |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boitier | Noir |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 430 |
| Largeur (mm) | 331 |
| Hauteur (mm) | 72 |

## Informations du capteur

| | |
|---|---|
| Détecteur inclus | Non |
| Type de capteur | Pas de détecteur |


### Pourquoi choisir Budgetlight?

**Prix** bas garantis

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles jusqu'à **14 jours**

Eclairage LED **durable**

Trustpilot